



Crtež i slika su informativnog karaktera.

BENZINSKI TROFAZNI AGREGAT SA ELEKTRO STARTOM SNAGE 8.5kW (sa automatskom regulacijom napona)
MOTOR

Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	XR 2100
Broj modela	25M
Konjske snage	13.5
Obrtni moment (ft-lbs)	21.0
Zapremina motora (cc)	420.0
Broj cilindara	1
Orijentacija osovine	Horizontalna
Tip motora	OHV
Vrsta goriva	Benzin
Zapremina rezervoara (lit)	6.4
Zapremina ulja (lit)	1.0
Gas motora	Ručni (čok)
Vazdušni filter	Da
Uljni filter	Ne
Izduvni lonac (auspuh)	Da

GENERATOR

Proizvođač generatora	NSM S.r.l. Italy
Model generatora	sa automatskom regulacijom napona (AVR)
Oznaka generatora	ZR100 LA
Broj polova	2
Broj faza	1 / 3
Frekvencija (Hz)	50
Broj obrtaja (rpm)	3000
Napon (V)	230 / 400
Klasa izolacije	H
Mehanička zaštita	IP23
Faktor snage (cosφ)	1
Izlazna snaga (kVA)	1ph=4.5kVA / 3ph=8.5kVA
Tačnost napona	± 1.5 %
Ukupna harmonična distorzija (T.H.D.)	≤6%
Startni kapacitet	Icc ≥ 3In

OPŠTI PODACI O AGREGATU

Dužina L (mm)	815
Širina W (mm)	563
Visina H (mm)	562
Masa (kg)	92
Potrošnja pod punim opterećenjem (lit/h)	~2.4
Način starta motora	Elektro start na ključ i Ručni start, na potez
Utičnice	Šuko 16A x 1 kom. Industrijska utičnica CEE 5P 16A 400V x 1 kom.
Akumulatorska baterija	18Ah

DODATNA OPREMA

Točkovi za lakšu manipulaciju	2 kom.
Fiksne stope	2 kom.
Ručke za guranje agregata	2 kom.
Dužina sa dodatnom opremom L (mm)	846
Širina sa dodatnom opremom W (mm)	750
Visina sa dodatnom opremom H (mm)	714
Masa agregata sa dodatnom opremom (kg)	102

Podaci koji se nalaze u ovom dokumentu su nominalni, odnose se na standardno opremljen model i nisu obavezujući. Orgon Power D.o.o. zadržava pravo na reviziju proizvoda i informacija bez prethodne najave u skladu sa našom politikom kontinuiranog poboljšanja proizvoda.

Standardni uslovi rada:

ambijetalna temperatura 25°C, nadmorska visina max. 100m, relativna vlažnost 30%, atmosferski pritisak 100kPA (1bar).