



Crtež i slika su informativnog karaktera.

**BENZINSKI MONOFAZNI AGREGAT SA RUČNIM STARTOM SNAGE 3kW**
**MOTOR**

Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	XR 950
Broj modela	130G
Konjske snage	6.5
Obrtni moment (ft-lbs)	9.5
Zapremina motora (cc)	208.0
Broj cilindara	1
Orijentacija osovine	Horizontalna
Tip motora	OHV
Vrsta goriva	Benzin
Zapremina rezervoara (lit)	3.1
Zapremina ulja (lit)	0.6
Gas motora	Ručni (čok)
Vazdušni filter	Da
Uljni filter	Ne
Izduvni lonac (auspuh)	Da

**OPŠTI PODACI O AGREGATU**

Dužina L (mm)	630
Širina W (mm)	480
Visina H (mm)	480
Masa (kg)	44
Potrošnja pod punim opterećenjem (lit/h)	~1
Način starta motora	Ručni, na potez
Utičnice	Šuko 2 x 16A

**GENERATOR**

Proizvođač generatora	NSM S.r.l. Italy
Model generatora	Bez četkica sa kondenzatorom
Oznaka generatora	K80D
Broj polova	2
Broj faza	1
Frekvencija (Hz)	50
Broj obrtaja (rpm)	3000
Napon (V)	230
Klasa izolacije	H
Mehanička zaštita	IP23
Faktor snage (cosφ)	1
Izlazna snaga (kVA / kW)	3 / 3
Tačnost napona	+5%, -10%
Ukupna harmonična distorzija (T.H.D.)	≤6%
Startni kapacitet	Icc = 3In

Podaci koji se nalaze u ovom dokumentu su nominalni, odnose se na standardno opremljen model i nisu obavezujući. Orgon Power D.o.o. zadržava pravo na reviziju proizvoda i informacija bez prethodne najave u skladu sa našom politikom kontinuiranog poboljšanja proizvoda.

Standardni uslovi rada:

ambijetalna temperatura 25°C, nadmorska visina max. 100m, relativna vlažnost 30%, atmosferski pritisak 100kPa (1bar).