



Crtež i slika su informativnog karaktera.

BENZINSKI MONOFAZNI AGREGAT SA RUČNIM STARTOM SNAGE 4.2kW
MOTOR

Proizvođač motora	Briggs & Stratton
Model motora	XR 1450
Broj modela	19N1
Konjske snage	10.0
Obrtni moment (ft-lbs)	14.5
Zapremina motora (cc)	306.0
Broj cilindara	1
Orijentacija osovine	Horizontalna
Tip motora	OHV
Vrsta goriva	Benzin
Zapremina rezervoara (lit)	3.6
Zapremina ulja (lit)	1.0
Gas motora	Ručni (čok)
Vazdušni filter	Da
Uljni filter	Ne
Izduvni lonac (auspuh)	Da

OPŠTI PODACI O AGREGATU

Dužina L (mm)	700
Širina W (mm)	550
Visina H (mm)	530
Masa (kg)	62
Potrošnja pod punim opterećenjem (lit/h)	~1.2
Način starta motora	Ručni, na potez
Utičnice	Šuko 1 x 16A, Industrijska 1 x CEE 16A 3p

GENERATOR

Proizvođač generatora	NSM S.r.l. Italy
Model generatora	Bez četkica sa kondenzatorom
Oznaka generatora	K100E
Broj polova	2
Broj faza	1
Frekvencija (Hz)	50
Broj obrtaja (rpm)	3000
Napon (V)	230
Klasa izolacije	H
Mehanička zaštita	IP23
Faktor snage (cosφ)	1
Izlazna snaga (kVA / kW)	4.2 / 4.2
Tačnost napona	+5%, -10%
Ukupna harmonična distorzija (T.H.D.)	≤6%
Startni kapacitet	Icc = 3In

Podaci koji se nalaze u ovom dokumentu su nominalni, odnose se na standardno opremljen model i nisu obavezujući. Orgon Power D.o.o. zadržava pravo na reviziju proizvoda i informacija bez prethodne najave u skladu sa našom politikom kontinuiranog poboljšanja proizvoda.

Standardni uslovi rada:

ambijetalna temperatura 25°C, nadmorska visina max. 100m, relativna vlažnost 30%, atmosferski pritisak 100kPa (1bar).